


DE: Bedienungsanleitung für Solarleuchte




Inbetriebnahme


- 1: Stellen Sie den Schalter entweder auf die Position „WHITE“ oder „COLOUR“.
- 2: Befestigen Sie den Diffusor am Leuchtensockel.
- 3: Montieren Sie die Leuchte.



Funktion


	„OFF“ – Die Solarleuchte ist ausgeschaltet. „WHITE“ – Die Solarlampe schaltet sich bei Dämmerung automatisch mit warmweißem LED-Licht ein und bei Tagesanbruch wieder aus. „COLOUR“ – Die Solarlampe schaltet sich bei Dämmerung automatisch mit farbigem LED-Licht ein und bei Tagesanbruch wieder aus.
--	---

Standort




Aufladen

Laden Sie die Solarleuchte vor der ersten Verwendung 12 Stunden lang in direktem Sonnenlicht auf. Die Leuchte muss dabei eingeschaltet sein.



Batteriewechsel



Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Solarleuchte nur mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel! Entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn die Leuchte nicht in Gebrauch ist.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte ist kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern fern.
- Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
- Entfernen Sie die Batterie, bevor sie die Leuchte entsorgen.
- Setzen Sie die Batterie korrekt ein (siehe Markierung im Batteriefach).
- Entfernen Sie ausgelaufene Batterien sofort. Gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor. Die Batterieflüssigkeit enthält gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe und kann außerdem die Leuchte beschädigen.
- Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Batterien (nicht wiederaufladbare Batterien sind für dieses Produkt nicht geeignet).
- Diese Leuchte dient nur zur Dekoration und ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.
- Überprüfen Sie in einem abgedunkelten Raum, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert.

Störungsbehebung

Sollte die Leuchte nach 12-stündigem Aufladen nicht leuchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Überprüfen Sie, ob die Leuchte eingeschaltet ist.
- Sollte die Sonneneinstrahlung an der ausgewählten Stelle nicht ausreichend stark sein, laden Sie die Leuchte an einer geeigneteren Stelle mit stärkerer Sonneneinstrahlung auf. Laden Sie die Leuchte tagsüber auf und vermeiden Sie es, sie in den Schatten zu stellen. Nachts sollte die Leuchte nicht in der Nähe von hellem Licht (z. B. Straßenlaternen) stehen.
- Die Intensität oder Dauer der Sonneneinstrahlung ist nicht ausreichend. Dies kann an ungünstigen Wetterverhältnissen oder unerwartetem Schatten liegen.
- Laden Sie die Leuchte bei klarem Himmel auf. Nach 12 Stunden Sonnenschein sollte die Batterie vollständig aufgeladen sein.
- Wenn die LED schwächer leuchtet als zuvor und die Leuchtdauer deutlich abnimmt, muss möglicherweise die Batterie ausgetauscht werden. Verwenden Sie ausschließlich die im Abschnitt „Technische Daten“ angegebenen Batterien.
- Halten Sie das Solarmodul sauber und trocken. Schmutz reduziert die Leistung des Solarmoduls, ebenso wie eine trübe oder zerkratzte Oberfläche.
- Sollte die Sonneneinstrahlung nicht ausreichen, um die Batterie vollständig aufzuladen, können Sie alternativ die Batterie aus der Solarleuchte nehmen, sie mit einem handelsüblichen Batterieladegerät aufladen und dann wieder in die Solarleuchte einsetzen. Danach sollte die Batterie wieder richtig funktionieren.
- Die Leuchte ist mit einer Schutzfunktion versehen, die die Batterie vor Tiefentladung schützt. Daher schaltet sich die Leuchte automatisch aus, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist. Wird die Leuchte aus- und wieder eingeschaltet, leuchtet sie möglicherweise für ein paar Minuten, bevor sie sich ausschaltet. Dies liegt an der Elektronik, die die Batterie vor Schäden schützt. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen im Abschnitt „Aufladen“, um die Batterie vollständig aufzuladen.

Technische Daten

Solarleuchte für den Außenbereich, photovoltaisch, Nennspannung 1,2 V, aus wetterfestem Material und spritzwassergeschützt (IP44).

Lichtquelle: 1 x 0,06 W LED, Lichtfarbe: warmweiß & 1 x 0,06 W LED, Lichtfarbe: RGB

Das LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Wiederaufladbare Batterie: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V Gleichstrom, Typ: AA

Maximale Leuchtdauer: ca. 8 Stunden.



Die Batterie muss korrekt recycelt oder entsorgt werden.



CE-Konformität: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.










Schützen Sie Batterien vor Hitze und Feuer: Explosionsgefahr!

CZ: Návod k obsluze pro solární svítidlo




Uvedení do provozu


- 1: Spínač nastavte do polohy "WHITE" nebo "COLOUR".
- 2: Připevněte difuzor k základně svítidla.
- 3: Smontujte svítidlo.

Parts Supplied					
	X1				
	X1				
	X2				
	X2				

Funkce


	"OFF" - solární svítidlo je zhasnuté.
	"WHITE" - solární svítidlo se rozsvítí po západu slunce automaticky a to v teplé bílé LED barvě, při východu slunce se opět zhasne.
	"COLOUR" - solární svítidlo se rozsvítí po západu slunce automaticky a to v barevné LED barvě, při východu slunce se opět zhasne.

Umístění




Nabíjení

Před prvním použitím nabíjejte solární svítidlo 12 hodin na přímém slunci. Při tom musí být svítidlo zapnuté.



Výměna baterií



Čištění a údržba

Solární svítidlo čistěte pouze měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla! Pokud svítidlo nepoužíváte, vyjměte baterii a uložte ji na chladném a suchém místě.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Toto svítidlo není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Zabraňte zkratu baterie.
- Před likvidací svítidla vyjměte baterii.
- Vložte baterii správným způsobem (viz označení v prostoru pro baterii).
- Vybité baterie okamžitě ze svítidla odstraňte. Dávejte si při tom pozor. Kapalina z baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí a mohou poškodit i svítidlo.
- Používejte pouze dobíjecí baterie (nenabíjecí baterie nejsou pro tento výrobek vhodné).
- Toto svítidlo je určeno pouze k dekoraci a není vhodné k osvětlení místnosti.
- V zatemněné místnosti zkontrolujte, zda svítidlo správně funguje.

Řešení poruch

Pokud svítidlo po 12 hodinách nabíjení nesvítí, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je svítidlo zapnuté.
- Pokud sluneční světlo není na zvoleném místě dostatečně silné, nabijte svítidlo na vhodnějším místě se silnějším slunečním světlem. Svítidlo nabíjejte během dne a neumísťujte jej do stínu. V noci by svítidlo nemělo být umístěno v blízkosti jasného světla (např. pouličních lamp).
- Intenzita nebo doba trvání slunečního záření není dostatečná. Důvodem mohou být nepříznivé povětrnostní podmínky nebo neočekávaný stín.
- Svítidlo nabíjejte při jasné obloze. Po 12 hodinách na slunci by měla být baterie plně nabitá.
- Pokud LED světlo svítí slaběji než dříve a doba svícení se výrazně zkrátí, může být nutná výměna baterie. Používejte pouze baterie uvedené v části „Technické údaje“.
- Solární modul udržujte čistý a suchý. Nečistoty snižují výkon solárního modulu, stejně jako zakalený nebo poškrábaný povrch.
- Pokud sluneční světlo nestačí k úplnému nabití baterie, můžete baterii ze solárního světla vyjmout, nabít ji pomocí běžně dostupné nabíječky a poté ji znovu vložit do solárního svítidla. Poté by měla baterie opět správně fungovat.
- Svítidlo je vybaveno ochrannou funkcí, která chrání baterii před hlubokým vybitím. Proto se svítidlo automaticky vypne, když je úroveň nabití baterie nízká. Pokud je svítidlo vypnuto a znovu zapnuto, může svítit několik minut, než se vypne. To je způsobeno elektronikou, která chrání baterii před poškozením. V takovém případě postupujte podle pokynů v části „Nabíjení“ a baterii plně nabijte.

Technické údaje

Solární svítidlo pro venkovní použití, fotovoltaické, jmenovité napětí 1,2 V, z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a stříkající vodě (IP44).

Zdroj světla: 1x 0,06 W LED žárovka, barva světla: teplá bílá a 1x 0,06 W LED žárovka, barva světla: RGB
LED žárovku nelze vyměnit.

Dobíjecí baterie: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V, stejnosměrný proud, Typ: AA

Maximální doba svícení: cca 8 hodin



Baterii je třeba správně recyklovat nebo zlikvidovat.



Shoda s normami pro označení CE: Výrobek splňuje základní požadavky příslušných směrnic EU.



Vyřazená elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu s běžným odpadem.

Recyklujte výrobek, pokud jsou k dispozici recyklační zařízení. Pokyny k recyklaci získáte u místního úřadu nebo u prodejce.




Baterie chraňte před horkem a ohněm: nebezpečí výbuchu!

SE: Bruksanvisning för solcellslampa




Första användning


- 1: Ställ strömbrytaren i position "WHITE" eller "COLOUR".
- 2: Sätt fast diffusorn på lampsockeln.
- 3: Montera lampan.



Funktion



	"OFF" – Solcellsbelysningen är avstängd. "WHITE" – Solcellslampan tänds automatiskt i skymningen med varmvitt LED-ljus och släcks igen i gryningen. "COLOUR" - Solcellslampan tänds automatiskt i skymningen med färgat LED-ljus och släcks igen i gryningen.
--	--

Plats



Ladda

Ladda solcellslampan före första användning i 12 timmar i direkt solljus. Lampan måste vara tänd.

**Batteribyte****Rengöring och skötsel**

Rengör solcellslampan med en mjuk trasa. Använd aldrig skurande rengörings- eller lösningsmedel. Avlägsna batteriet och förvara det på en sval och torr plats när lampan inte används.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Den här lampan är ingen leksak. Håll den borta från barn.
- Kortslut aldrig batterianslutningarna.
- Avlägsna batteriet innan du slänger lampan.
- Sätt i batteriet på rätt sätt (se märkningen i batterifacket).
- Ta omedelbart bort läckande batterier. Fortsätt med extrem försiktighet. Batterivätskan innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen och kan även skada lampan.
- Använd endast laddningsbara batterier (batterier som inte är laddningsbara är inte lämpliga för denna produkt).
- Denna lampa är endast avsedd för dekorativa ändamål och är inte lämplig som rumsbelysning.
- Kontrollera i ett mörkt rum att lampan fungerar som den ska.

Felsökning

Om lampan inte tänds efter 12 timmars laddning, gör följande:

- Kontrollera om lampan är tänd.
- Om solljuset inte är tillräckligt starkt på den valda platsen, ladda lampan på en lämpligare plats med starkare solljus. Ladda lampan under dagen och undvik att placera den i skugga. På natten ska lampan inte placeras i närheten av starkt ljus (t.ex. gatlyktor).
- Intensiteten eller varaktigheten av solljuset är inte tillräcklig. Detta kan bero på ogynnsamma väderförhållanden eller oväntad skugga.
- Ladda lampan när himlen är klar. Efter 12 timmars solsken bör batteriet vara fulladdat.
- Om LED-lampan lyser svagare än tidigare och ljustiden minskar avsevärt kan batteriet behöva bytas ut. Använd endast de batterier som anges i avsnittet "Tekniska uppgifter".
- Håll solcellsmodulen ren och torr. Smuts försämrar solcellsmodulens prestanda, liksom en grumlig eller repig yta.
- Om solljuset inte räcker till för att ladda batteriet helt kan du ta ut batteriet ur solcellslampan, ladda det med en batteriladdare som finns i butikerna och sedan sätta tillbaka det i solcellslampan. Efter det bör batteriet fungera korrekt igen.
- Lampan är utrustad med en skyddsfunktion som skyddar batteriet mot djupurladdning. Därför stängs lampan av automatiskt när batteriets laddningsnivå är lågt. Om lampan släcks och tänds igen kan den lysa i några minuter innan den släcks. Detta beror på att elektroniken skyddar batteriet från skador. Följ i så fall anvisningarna i avsnittet "Laddning" för att ladda batteriet helt.

Tekniska uppgifter

Solcellslampa för utomhusbruk, fotovoltaisk, märkspänning 1,2 V, i väderbeständigt material och stänkskyddad (IP44).

Ljuskälla: 1 x 0,06 W LED, ljusfärg: varmvit & 1 x 0,06 W LED, ljusfärg: RGB

LED-ljuskällan är inte utbytbar.

Laddningsbart batteri: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V likström, typ: AA

Maximal belysningstid: ca 8 timmar



Batteriet måste återvinnas eller slängas på rätt sätt.



CE-märkning: Produkten motsvarar de grundläggande bestämmelserna enligt EU-direktiven.



Elektroniska apparater och elektroniskt avfall får inte hamna i hushållssoporna. Återvinn produkten om det finns en återvinningsstation för det. Kontakta lokal myndighet eller försäljaren om tips för återvinning.








Skydda batteriet från värme och eld: Explosionsrisk!

SK: Návod na použitie solárneho svietidla




Uvedenie do prevádzky


1. Posuňte spínač do polohy WHITE alebo COLOUR.
2. Pripevnite difúzor k základni svetidla.
3. Namontujte svetidlo.

Parts Supplied				
	X1			
	X1			
	X2			
	X2			

Funkcie


	OFF: Svetidlo je vypnuté.
	WHITE: Solárne LED svetidlo sa pri stmievaní automaticky zapne v teplej bielej farbe a pri svitaní sa opäť vypne.
	COLOUR: Solárne LED svetidlo sa pri stmievaní automaticky zapne a začne farebne svietiť a pri svitaní sa opäť vypne.

Miesto použitia




Nabíjanie

Pred prvým použitím nechajte zapnuté svietidlo nabíjať 12 hodín na priamom slnku.



Výmena batérie



Čistenie a údržba

Svietidlo čistite len mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá! Keď svietidlo nepoužívate, vyberte z neho batériu a uschovajte ju na chladnom a suchom mieste.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Toto svietidlo nie je hračka. Preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu neskratujte.
- Pred likvidáciou svietidla odstráňte batériu.
- Batériu vkladajte správne (pozri označenie v priehradke na batérie).
- Vytečené batérie okamžite odstráňte, pričom postupujte mimoriadne opatrne. Kvapalina batérie obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie a zároveň môžu poškodiť aj svietidlo.
- Používajte len nabíjateľné batérie (jednorazové batérie nie sú pre tento výrobok vhodné).
- Toto svietidlo je určené len na dekoratívne účely, nie na osvetlenie miestnosti.
- Otestujte v zatemnenej miestnosti, či svietidlo funguje správne.

Odstránenie porúch

Keď sa svietidlo nerozsvieti po 12 hodinách nabíjania, postupujte nasledovne:

- Skontrolujte, či je svietidlo zapnuté.
- Keď na vybrané miesto svietidla nedopadá dostatok slnečného svetla, nabíjajte svietidlo na inom vhodnom mieste so silnejším dopadom slnečného svetla. Svietidlo nabíjajte cez deň a vyhýbajte sa tienistým miestam. V noci by svietidlo nemalo byť umiestnené v blízkosti jasného svetla (napr. pouličného osvetlenia).
- Intenzita alebo trvanie slnečného žiarenia nie sú dostatočné, čo môže byť spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo neočakávaným zatienením.
- Svietidlo nabíjajte, keď je obloha jasná. Batéria by mala byť úplne nabitá po 12 hodinách na slnku.
- Keď svietidlo svieti slabšie ako predtým a čas svietenia je výrazne kratší, možno je potrebné vymeniť batériu. Používajte len batérie uvedené v časti „Technické údaje“.
- Solárny modul udržiavajte čistý a suchý. Nečistoty znižujú výkon solárneho modulu, rovnako ako zakalený alebo poškriabaný povrch.
- Keď slnečné žiarenie nestačí na nabitie batérie, môžete batériu vybrať zo svietidla, nabiť ju pomocou bežnej nabíjačky a potom ju vložiť späť do svietidla. Následne by mala fungovať správne.
- Svietidlo má ochrannú funkciu, ktorá zabraňuje úplnému vybitiu batérie. Preto sa automaticky vypne, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Keď svietidlo po vypnutí a opätovnom zapnutí svieti len niekoľko minút a potom sa opäť vypne, je to spôsobené elektronikou, ktorá chráni batériu pred poškodením. V tomto prípade postupujte podľa pokynov v časti „Nabíjanie“, ktoré sa týkajú úplného nabitia batérie.

Technické údaje

Miesto použitia: exteriér, fotovoltaický systém, menovité napätie: 1,2 V, materiál odolný proti nepriaznivému počasiu a ochrana proti postriekaniu vodou (IP44)

Svetelný zdroj: 1x LED à 0,06 W, farba svetla: teplá biela; 1x LED à 0,06 W, farba svetla: RGB

LED žiarovku nie je možné vymeniť.

Nabíjateľná batéria: 1x NiMH, 600 mAh, 1,2 V DC, typ: AA

Maximálny čas svietenia: cca 8 h



Batéria sa musí správne recyklovať alebo zlikvidovať.



Označenie CE: Výrobok spĺňa základné požiadavky príslušných smerníc EÚ.



Staré elektrické a elektronické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Keď sú k dispozícii recyklačné zariadenia, výrobok recyklujte. Pokyny na recykláciu vám poskytne miestny úrad alebo váš predajca.







Batérie chráňte pred vysokými teplotami a ohňom, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

Sl: Navodila za uporabo za solarno svetilko




Začetek uporabe


- 1: Nastavite stikalo na položaj »WHITE« (bela svetloba) ali »COLOUR« (barvna svetloba).
- 2: Pritrdite difuzor na podnožje svetilke.
- 3: Montirajte svetilko.

Parts Supplied								
	X1							
	X1							
	X2							
	X2							

Funkcija


	»OFF« – solarna svetilka je izklopljena.
	»WHITE« – solarna svetilka se ob mraku avtomatsko vklopi s toplo belo LED-svetlobo in se ob jutranjem svitu ponovno izklopi.
	»COLOUR« – solarna svetilka se ob mraku avtomatsko vklopi z barvno LED-svetlobo in se ob jutranjem svitu ponovno izklopi.

Lokacija




Polnjenje

Pred prvo uporabo 12 ur polnite solarno svetilko na neposredni sončni svetlobi. Svetilka mora biti pri tem vklopljena.



Menjava baterije



Čiščenje in nega

Solarno svetilko čistite le z mehko krpo. Nikoli ne uporabite abrazivnih čistilnih sredstev ali topil! Kadar svetilke ne uporabljate, odstranite baterijo in jo shranite na hladno suho mesto.

Pomembna varnostna opozorila:

- Ta svetilka ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
- Preprečite kratek stik baterije.
- Odstranite baterijo, preden odvržete svetilko.
- Vstavite baterijo na pravilen način (glejte oznako v prostoru za baterije).
- Takoj odstranite baterije, ki so se razlile. Pri tem bodite skrajno previdni. Tekočina v baterijah vsebuje snovi, ki škodujejo zdravju in ogrožajo okolje ter lahko poleg tega poškodujejo svetilko.
- Uporabite izključno baterije za ponovno polnjenje (baterije, ki niso primerne za ponovno polnjenje, niso primerne za ta izdelek).
- Ta svetilka služi le za dekoracijo in ni primerna za osvetlitev prostora.
- V zatemnjenem prostoru preverite, ali svetilka pravilno deluje.

Odpravljanje težav

Če svetilka po 12-urnem polnjenju ne sveti, ravnajte na sledeči način:

- Preverite, ali je svetilka vklopljena.
- Če sončna svetloba na izbranem mestu ni dovolj močna, napolnite svetilko na bolj primernem mestu z močnejšo sončno svetlobo. Svetilko napolnite tekom dneva in je ne postavljajte v senco. Ponoči svetilka ne sme biti v bližini svetle luči (npr. cestne svetilke).
- Intenzivnost ali trajanje sončne svetlobe nista zadostna. Vzrok temu so lahko neugodni vremenski vplivi ali nepričakovane sence.
- Svetilko polnite, ko je nebo jasno. Po 12 urah sonca bi morala biti baterija popolnoma napolnjena.
- Če LED-luč sveti šibkeje kot prej in čas svetlenja občutno pojema, je mogoče treba zamenjati baterijo. Uporabljajte izključno baterije, ki so navedene v poglavju »Tehnični podatki«.
- Poskrbite, da bo solarni modul čist in suh. Umazanija ter motna ali razpraskana površina zmanjšata zmogljivost solarnega modula.
- Če sončna svetloba ne zadošča, da bi v celoti napolnili baterijo, lahko alternativno vzamete baterijo iz solarne svetilke, jo napolnite z običajnim polnilnikom za baterije in jo nato ponovno vstavite v solarno svetilko. Nato bi morala baterija spet pravilno delovati.
- Svetilka je opremljena s funkcijo zaščite, ki ščiti baterijo pred globoko izpraznitvijo. Zato se svetilka avtomatsko izklopi, ko je stanje napolnjenosti baterije nizko. Če se svetilka izklopi in ponovno vklopi, bo mogoče svetila le nekaj minut, preden se bo dokončno izklopila. Vzrok temu je elektronika, ki ščiti baterijo pred poškodbami. V tem primeru sledite napotkom v poglavju »Polnjenje«, da boste baterijo popolnoma napolnili.

Tehnični podatki

Solarna svetilka za zunanje območje, fotovoltaična, nazivna napetost 1,2 V, iz materiala, ki je odporen na vremenske vplive, in zaščitena pred škropljenjem (IP44).

Svetlobni vir: 1 x 0,06 W LED, barva svetlobe: toplo bela & 1 x 0,06 W LED, barva svetlobe: RGB

LED-svetlobnega vira ni mogoče zamenjati.

Baterija za ponovno polnjenje: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V DC, tip: AA

Maksimalni čas svetlenja: pribl. 8 ur



Baterijo je treba reciklirati ali odvreči na pravilen način.



Skladnost CE: Izdelek je v skladu z bistvenimi zahtevami zadevnih EU-smernic.



Odpadnih električnih in elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Reciklirajte izdelek, če je na voljo ustrezna infrastruktura. Za napotke glede recikliranja se obrnite na svojo lokalno službo ali trgovca.



Zaščitite baterije pred vročino in ognjem: nevarnost eksplozije!


HU: Használati útmutató

Szolárlámpa




Üzembe helyezés


- 1: Állítsa a kapcsolót „WHITE” vagy „COLOR” helyzetbe.
- 2: Rögzítse a diffúzort a lámpatalphoz.
- 3: Szerelje fel a lámpát.



Működés



	„OFF” – A szolárlámpa ki van kapcsolva. „WHITE” – A napelemes lámpa automatikusan bekapcsol szürkületkor melegfehér LED fénnel, majd hajnalban ismét kikapcsol. „COLOR” – A napelemes lámpa szürkületkor automatikusan bekapcsol színes LED fénnel, majd hajnalban ismét kikapcsol.
--	--

Elhelyezés



Töltés

Az első használat előtt 12 órán át töltsa a szolárlámpát közvetlen napfényben. Ehhez a lámpát be kell kapcsolni.

**Elemcsere****Tisztítás és karbantartás**

Puha ronggyal tisztítsa a szolárlámpát. Soha ne használjon súroló- vagy oldószert! Vegye ki az elemet, és hűvös, száraz helyen tárolja, ha nem használja a lámpát.

Fontos biztonsági tudnivalók:

- A lámpa nem játék. Gyermekektől távol tárolja.
- Ne zárja rövidre az elem csatlakozóit.
- Vegye ki az elemet, mielőtt hulladékba dobja a lámpát.
- Helyesen tegye be az elemet (lásd az elemtartóban lévő jelölést).
- Azonnal távolítsa el a szivárgó elemeket. Ennek során legyen rendkívül óvatos. Az elemfolyadék az egészségre és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz, és a lámpát is károsíthatja.
- Csak újratölthető elemeket használjon (a nem újratölthető elemek nem alkalmasak ehhez a termékhez).
- Ez a lámpa csak dekorációként szolgál, és nem alkalmas helyiségek megvilágítására.
- Ellenőrizze egy elsötétített helyiségben, hogy a lámpa megfelelően működik-e.

Zavarelhárítás

Ha a lámpa 12 óra töltés után sem világít, a következőképpen járjon el:

- Ellenőrizze, hogy a lámpa be van-e kapcsolva.
- Ha nem elég erős a napfény a kiválasztott helyen, töltsa a lámpát egy alkalmasabb helyen, erősebb napfényben. Napközben töltsa a lámpát, és ne tegye árnyékba. Éjszaka a lámpát nem szabad erős fény (pl. utcai lámpák) közelében elhelyezni.
- A napsütés intenzitása vagy időtartama nem elegendő. Ennek oka lehet a kedvezőtlen időjárási körülmények vagy a váratlan árnyék.
- Akkor töltsa a lámpát, ha tiszta az égbolt. 12 óra napsütés után az elemnek teljesen fel kell töltnie.
- Ha a LED gyengébben világít, mint korábban, és a világítás időtartama jelentősen csökken, akkor az elemet ki kell cserélni. Kizárólag a „Műszaki adatok” szakaszban megadott elemeket használja.
- Tartsa tisztán és szárazon a napelemes modult. A szennyeződés csökkenti a napelem teljesítményét, akárcsak a foltos vagy karcos felület.
- Ha nincs elegendő napfény az elem teljes feltöltéséhez, alternatívaként kiveheti az elemet a szolárlámpából, feltöltheti egy szokványos elemtöltővel, majd visszateheti a lámpába. Ezután az elemnek ismét megfelelően kell működnie.
- A lámpa védelmi funkcióval van ellátva, amely megvédi az elemet a mélykisüléstől. Ezért a lámpa automatikusan kikapcsol, ha az elem töltöttségi szintje alacsony. Ha a lámpát ki- és bekapcsolja, előfordulhat, hogy néhány percig világít, mielőtt kikapcsolna. Ez az elektronikának köszönhető, amely megvédi az elemet a károsodástól. Ebben az esetben az elem teljes feltöltéséhez kövesse a „Töltés” szakaszban található utasításokat.

Műszaki adatok

Szolárlámpa kültéri használatra, fotovoltaiikus, névleges feszültség 1,2 V, időjárásálló anyagból készült, vízfröccsenés elleni védelemmel (IP44).

Izzó: 1 db 0,06 wattos LED izzó, fényszín: melegfehér és 1 db 0,06 wattos LED izzó, fényszín: RGB

A LED izzó nem cserélhető.

Újratölthető elem: 1 db NiMH, 600 mAh, 1,2 V egyenáram, típus: AA

Maximális világítási időtartam: kb. 8 óra



Az elemet újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani.



CE-megfelelőség: A termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek alapvető követelményeinek.



Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.




Védje az elemeket a hőtől és a tűztől: Robbanásveszély!

HR: Uputa za korištenje solarne svjetiljke




Stavljanje u pogon


- 1: Podesite prekidač ili na položaj „WHITE“ ili „COLOUR“.
- 2: Pričvrstite difuzor na postolje svjetiljke.
- 3: Montirajte svjetiljku.



Funkcija


	„OFF“ – Solarna svjetiljka je isključena. „WHITE“ – Solarna se svjetiljka uvečer automatski uključuje s toplo bijelim LED svjetlom, a ujutro se ponovno isključuje. „COLOUR“ – Solarna se svjetiljka uvečer automatski uključuje s LED svjetlom u boji, a ujutro se ponovno isključuje.
--	--

Lokacija




Punjenje

Prije prve uporabe potrebno je puniti solarnu svjetiljku 12 sati na izravnom sunčevom svjetlu. Pritom svjetiljka mora biti uključena.



Zamjena baterija



Čišćenje i održavanje

Čistite solarnu svjetiljku isključivo mekom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala! Uklonite bateriju i odložite ju na hladnom i suhom mjestu, ako ne koristite solarnu svjetiljku.

Važne oznake upozorenja:

- Ova svjetiljka nije igračka. Držite ju podalje od djece.
- Nemojte kratko spajati priključke baterije.
- Prije zbrinjavanja svjetiljke uklonite bateriju.
- Pravilno umetnite bateriju (vidi oznaku u pretincu za baterije).
- Odmah uklonite iscurjele baterije. Budite pritom jako oprezni. Akumulatorska kiselina sadrži tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš, a osim toga može oštetiti svjetiljku.
- Koristite isključivo punjive baterije (jednokratne baterije nisu pogodne za ovaj proizvod).
- Ova svjetiljka služi samo za dekoraciju i nije pogodna za rasvjetu prostorija.
- Provjerite u mračnoj prostoriji funkcionira li svjetiljka ispravno.

Otklanjanje smetnji

Ako svjetiljka ne svijetli nakon punjenja u trajanju od 12 sati, postupak je sljedeći:

- Provjerite je li svjetiljka uključena.
- Ako sunčeva svjetlost nije dovoljno jaka na odabranom mjestu, napunite bateriju na nekom drugom mjestu gdje je jača sunčeva svjetlost. Punite svjetiljku danju i ne postavljajte ju u hladovinu. Noću ne treba postavljati svjetiljku u blizini jakog svjetla (npr. ulične rasvjete).
- Intenzitet i trajanje sunčeve svjetlosti nisu dovoljni. Razlog mogu biti nepovoljni vremenski uvjeti ili neočekivana hladovina.
- Punite svjetiljku kad je vedro. Nakon 12 sati na sunčevoj svjetlosti baterija bi trebala biti potpuno napunjena.
- Ako LED žarulje slabije svijetle nego prije i znatno se smanji trajanje svijetljenja, eventualno treba zamijeniti bateriju. Koristite isključivo baterije koje su navedene u odjeljku „Tehnički podaci“.
- Održavajte solarni modul čistim i suhim. Prljavština te izgrebana i mutna površina smanjuju učinkovitost solarnog modula.
- Ako sunčeva svjetlost nije dovoljna za potpuno punjenje baterije, alternativno možete izvaditi bateriju iz solarne svjetiljke i napuniti ju uobičajenim punjačem, a zatim ju ponovno umetnuti u solarnu svjetiljku. Zatim bi baterija trebala ponovno pravilno funkcionirati.
- Svjetiljka raspolaže funkcijom koja štiti bateriju od dubokog pražnjenja. Stoga se svjetiljka automatski isključuje, ako je stanje napunjenosti baterije nisko. Ako isključite i ponovno uključite svjetiljku, eventualno će svijetliti nekoliko minuta prije nego što se isključi. Razlog je elektronika koja štiti bateriju od oštećenja. U tom slučaju pridržavajte se uputa u odjeljku „Punjenje“ kako biste potpuno napunili bateriju.

Tehnički podaci

Solarna svjetiljka za vanjsku uporabu, fotonaponska, nazivni napon 1,2 V, od materijala otpornog na vremenske uvjete i zaštićena od prskanja vodom (IP44).

Izvor svjetlosti: 1 x 0,06 W LED, boja svjetla: topla bijela i 1 x 0,06 W LED, boja svjetla: RGB

LED žarulja se ne može zamijeniti.

Punjiva baterija: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V istosmjerna struja, tip: AA

Maksimalno trajanje svijetljenja: cca 8 sati



Bateriju treba pravilno reciklirati ili zbrinuti.



Oznaka sukladnosti CE: Proizvod je u skladu s osnovnim zahtjevima relevantnih direktiva EU-a.



Električni i elektronički otpad ne smije se zbrinjavati u komunalni otpad. Odnosite dotrajali proizvod u sabirni centar za EE otpad. Za više informacija o recikliranju obratite se lokalnoj upravi ili trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj




Zaštitite bateriju od izvora topline i vatre: Opasnost od eksplozije!

ВГ: Инструкции за експлоатация за соларна лампа




Пускане в употреба


- 1: Поставете превключвателя в положение „WHITE“ („БЯЛО“) или „COLOUR“ („ЦВЕТНО“).
- 2: Закрепете разсейвателя към основата на лампата.
- 3: Монтирайте лампата.



Функция


	„OFF“ (ИЗКЛ.) - Соларната лампа е изключена. „WHITE“ (БЯЛО) - Соларната лампа се включва автоматично при смрачаване с топла бяла LED светлина и се изключва отново при зазоряване. „COLOUR“ (ЦВЯТ) - Соларната лампа се включва автоматично с цветна LED светлина при смрачаване и се изключва отново при зазоряване.
--	--

Място




Зареждане

Заредете соларната лампа на пряка слънчева светлина за 12 часа, преди да я използвате за първи път. Лампата трябва да бъде включена.



Смяна на батерията



Почистване и грижа

Почиствайте соларната лампа само с мека кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители! Извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо място, когато лампата не се използва.

Важни указания за безопасност:

- Тази лампа не е играчка. Дръжте далеч от деца.
- Не свързвайте накъсо връзките на батерията.
- Извадете батерията, преди да изхвърлите лампата.
- Поставете правилно батерията (вижте маркировката в отделението за батерии).
- Незабавно извадете изтеклите батерии. При това процедирайте изключително внимателно. Течността на батериите съдържа вещества, които са опасни за здравето и околната среда и също така може да повреди лампата.
- Използвайте само презареждащи се батерии (непрезареждащите се батерии не са подходящи за този продукт).
- Тази лампа е предназначена само за декоративни цели и не е подходяща за осветяване на помещения.
- Проверете в затъмнено помещение дали лампата работи правилно.

Отстраняване на неизправности

Ако след 12 часа зареждане лампата не свети, процедирайте по следния начин:

- Проверете, дали лампата е включена.
- Ако слънчевата светлина не е достатъчно силна на избраното място, заредете лампата на по-подходящо място с по-силна слънчева светлина. Зареждайте лампата през деня и избягвайте да я поставяте на сянка. През нощта не поставяйте лампата в близост до ярка светлина (напр. улични лампи).
- Интензитетът или продължителността на слънчевата светлина не са достатъчни. Това може да се дължи на неблагоприятни метеорологични условия или неочаквано засенчване.
- Зареждайте лампата, когато небето е ясно. След 12 часа на слънчева светлина батерията трябва да е напълно заредена.
- Ако светодиодът свети по-слабо от преди и продължителността на светене намалее значително, може да се наложи подмяна на батерията. Използвайте само батериите, посочени в раздела "Технически данни".
- Поддържайте соларния модул чист и сух. Замърсяването намалява ефективността на соларния модул, както и мътната или надраскана повърхност.
- Ако слънчевата светлина не е достатъчна за пълното зареждане на батерията, можете да извадите батерията от соларната лампа, да я заредите със стандартно зарядно устройство и след това отново да я поставите в соларната лампа. След това батерията би трябвало отново да работи правилно.
- Лампата е оборудвана със защитна функция, която предпазва батерията от пълно разреждане. Поради това лампата се изключва автоматично, когато нивото на заряда на батерията е ниско. Ако лампата бъде изключена и включена отново, тя може да свети няколко минути, преди да се изключи. Това се дължи на електрониката, която предпазва батерията от повреда. В този случай следвайте инструкциите в раздел "Зареждане", за да заредите напълно батерията.

Технически данни

Соларна лампа за външна употреба, фотоволтаична, номинално напрежение 1,2 V, изработена от материал, устойчив на атмосферни влияния и водни пръски (IP44).

Светлинен източник: 1 x 0,06 W LED, цвят на светлината: топло бял & 1 x 0,06 W LED, цвят на светлината: RGB LED крушката не може да се сменя.

Презаредима батерия: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V постоянен ток, тип: AA

Максимално време за светене: около 8 часа.



Батерията трябва да се рециклира или изхвърли правилно.



СЕ съответствие: Продуктът отговаря на основните изисквания на съответните директиви на ЕС.



Електрически и електронни уреди не трябва да се депонират в битовия отпадък.

Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към Вашата местна институция или Вашия търговец.



Пазете батериите от топлина и огън: опасност от експлозия!

RO: Instrucțiuni de utilizare pentru lampă solară




Punerea în funcțiune


1: Setează întrerupătorul în poziția „WHITE” sau „COLOUR”.

2: Atașează difuzorul la baza lămpii.


3: Montați lampa.



Funcții


	OFF– Lampa solară este oprită. WHITE - Lampa solară se aprinde automat la asfințit cu lumină LED albă caldă și se stinge din nou în zori. COLOUR - Lampa solară se aprinde automat la asfințit cu lumină LED colorată și se stinge din nou în zori.
--	--

Amplasare




Încărcare

Încărcați lampa solară în lumina directă a soarelui timp de 12 ore înainte de a o utiliza pentru prima dată. Lampa trebuie să fie pornită.



Înlocuirea bateriilor



Curățare și întreținere

Curățați lampa solară doar cu o lavetă moale. Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi sau solvenți! Scoateți bateria și depozitați-o într-un loc răcoros și uscat atunci când lampa nu este în funcțiune.

Instrucțiuni importante de siguranță:

- Această lampă nu este o jucărie. Nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Îndepărtați bateria înainte de a arunca lampa.
- Introduceți corect bateria (a se vedea marcajul din compartimentul bateriei).
- În cazul în care bateriile prezintă scurgeri, acestea trebuie înlocuite imediat. Procedați cu mare grijă. Lichidul bateriei conține substanțe care sunt periculoase pentru sănătate și mediu și care pot deteriora și lampa.
- Utilizați numai baterii reîncărcabile (bateriile care nu sunt reîncărcabile nu sunt adecvate pentru acest produs).
- Această lampă are un scop pur decorativ și nu este potrivită pentru iluminarea încăperilor.
- Verificați, într-o cameră întunecată, dacă lampa funcționează corect.

Remediarea problemelor

Dacă lampa nu se aprinde după 12 ore de încărcare, procedați după cum urmează:

- Verificați dacă lampa este pornită.
- Dacă lumina soarelui nu este suficient de puternică în locația aleasă, încărcăți lampa într-o locație mai potrivită, unde lumina soarelui este mai puternică. Încărcați lampa în timpul zilei și evitați să o plasați la umbră. Pe timp de noapte, nu amplasați lampa în apropierea unei lumini puternice (de exemplu, lămpi stradale).
- Intensitatea sau durata luminii solare nu este suficientă. Acest lucru se poate datora condițiilor meteorologice nefavorabile sau apariției umbrei.
- Încărcați lampa atunci când cerul este senin. După 12 ore de soare, bateria ar trebui să fie complet încărcată.
- Dacă intensitatea luminii LED scade și durata de iluminare se reduce semnificativ, este posibil să fie necesară înlocuirea bateriei. Utilizați numai bateriile specificate în secțiunea „Date tehnice”.
- Mențineți modulul solar curat și uscat. Murdăria reduce performanța modulului solar, la fel și o suprafață tulbure sau zgâriată.
- În cazul în care lumina soarelui nu este suficientă pentru a încărca complet bateria, puteți alternativ să scoateți bateria din lampa solară, să o încărcăți cu un încărcător de baterii disponibil în comerț și apoi să o reintroduceți în lampa solară. După aceea, bateria ar trebui să funcționeze din nou în mod corespunzător.
- Lampa este echipată cu o funcție de protecție care protejează bateria împotriva descărcării complete. Prin urmare, lampa se stinge automat atunci când nivelul de încărcare al bateriei este scăzut. Dacă lampa este stinsă și aprinsă din nou, este posibil să rămână aprinsă timp de câteva minute înainte de a se stinge. Acest lucru se datorează faptului că sistemul electronic protejează bateria de deteriorare. În acest caz, urmați instrucțiunile din secțiunea „Încărcare” pentru a încărca complet bateria.

Date tehnice

Lampă solară pentru exterior, fotovoltaică, tensiune nominală de 1,2 V, fabricată din material rezistent la intemperii și la împrășcarea cu apă (IP44).

Sursă de lumină: 1 LED de 0,06 W, temperatură culoare: alb cald și 1 LED de 0,06 W, culoare lumină: RGB
Becul LED nu poate fi înlocuit.

Baterie reîncărcabilă: 1 baterie Ni-MH, 600 mAh, 1,2 V curent continuu, tip: AA

Durata maximă de iluminare: cca 8 ore



Bateria trebuie să fie reciclată sau eliminată în mod corect.



Certificarea de conformitate CE: Produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor UE relevante.



Este interzisă aruncarea echipamentelor electrice și electronice la un loc cu deșeurile menajere.

Reciclați produsul atâta timp cât vă stă la dispoziție un centru dedicat reciclării. Pentru mai multe informații referitoare la reciclare adresați-vă autorităților dumneavoastră locale sau distribuitorului.






Protejați bateriile de căldură și foc: Pericol de explozie!

RS: Uputstvo za upotrebu za solarnu svetiljku




Korišćenje


- 1: Stavite prekidač u položaj „WHITE“ ili „COLOUR“.
- 2: Pričvrstite difuzor na bazu lampe.
- 3: Montirajte svetiljku.

Parts Supplied						
	X1					
	X1					
	X2					
	X2					

Funkcija


	„OFF“ – Solarna svetiljka je isključena.
	„WHITE“ – Solarna svetiljka se automatski uključuje u sumrak sa toplo belim LED svetlom i ponovo se gasi u zoru.
	„COLOUR“ – Solarna svetiljka se automatski uključuje u sumrak sa LED svetlom u boji i ponovo se gasi u zoru.

Lokacija




Punjenje

Pre prve upotrebe, puniti solarnu svetiljku na direktnom sunčevom svetlu 12 sati. Svetiljka mora biti uključena.



Zamena baterije



Čišćenje i nega

Čistite solarnu svetiljku samo mekom krpom. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače! Izvadite bateriju i čuvajte je na hladnom i suvom mestu kada ne koristite solarnu svetiljku.

Važne sigurnosne napomene:

- Ova lampa nije igračka. Držite je van domašaja dece.
- Izbegavajte kratak spoj baterije.
- Izvadite bateriju pre odlaganja svetiljke.
- Stavite bateriju na pravilan način (pogledajte oznaku u odeljku za baterije).
- Odmah uklonite baterije koje cure. Budite oprezni kada to radite. Tečnost baterija sadrži supstance koje su opasne po zdravlje i životnu sredinu, a takođe mogu oštetiti svetiljku.
- Koristite isključivo punjive baterije (nepunjive baterije nisu pogodne za ovaj proizvod).
- Ova svetiljka služi samo za dekoraciju i nije pogodna za osvetljenje prostorija.
- Proverite u zamračenoj prostoriji da li svetiljka radi ispravno.

Rešavanje problema

Ako svetiljka ne svetli nakon 12 sati punjenja, pratite sledeće korake:

- Proverite da li je svetiljka uključena.
- Ako sunčeva svetlost nije dovoljno jaka na odabranom mestu, napunite svetiljku na pogodnijem mestu sa jačom sunčevom svetlošću. Punite svetiljku tokom dana i izbegavajte da je stavljate u senku. Noću, svetiljku ne treba postavljati u blizini jakog svetla (npr. ulične lampe).
- Jačina ili trajanje izlaganja sunčevoj svetlosti nisu dovoljni. Razlog za to mogu biti nepovoljni vremenski uslovi ili neočekivane senke.
- Punite svetiljku kada je nebo vedro. Nakon 12 sati izloženosti sunčevoj svetlosti, baterija treba da bude potpuno napunjena.
- Ako LED svetli slabije nego pre i vreme rada se značajno smanji, možda je potrebno zameniti bateriju. Koristite isključivo baterije navedene u odeljku „Tehnički podaci“.
- Održavajte solarni modul čistim i suvim. Prljavština, mutna ili izgrebana površina smanjuju efikasnost solarnog modula.
- Ako nema dovoljno sunčeve svetlosti za potpuno punjenje baterije, alternativno možete izvaditi bateriju iz solarne svetiljke, napuniti je standardnim punjačem baterija i zatim je ponovo staviti u solarnu svetiljku. Nakon toga bi baterija ponovo trebalo da radi ispravno.
- Svetiljka je opremljena zaštitnom funkcijom koja štiti bateriju od dubokog pražnjenja. Zbog toga se svetiljka automatski gasi kada je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako se svetiljka ugasi i ponovo upali, može ostati upaljena nekoliko minuta pre nego što se ugasi. To je zbog elektronike koja štiti bateriju od oštećenja. U tom slučaju pratite uputstva u odeljku „Punjenje“ da biste potpuno napunili bateriju.

Tehnički podaci

Solarna svetiljka za korišćenje napolju, fotonaponska, nominalni napon 1,2 V, od materijala otpornog na vremenske uslove i sa zaštitom od zapljuskujuće vode (IP44).

Izvor svetlosti: 1 x 0,06 W LED, boja svetlosti: toplo bela i 1 x 0,06 W LED, boja svetlosti: RGB

LED sijalica se ne može menjati.

Punjiva baterija: 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V jednosmerne struje, tip: AA

Maksimalno vreme osvetljenja: cca 8 sati.



Baterija se mora pravilno reciklirati ili odložiti.



CE znak o usaglašenosti: Proizvod ispunjava osnovne zahteve relevantnih EU direktiva.



Stari električni i elektronski uređaji ne smeju se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte proizvod ukoliko postoje mogućnosti za to. Informacije o reciklaži možete dobiti od nadležne lokalne službe ili od svog prodavca.




Zaštitite baterije od toplote i vatre: Opasnost od eksplozije!

FR: Mode d'emploi pour Lampe solaire




Mise en service


- 1 : Placez l'interrupteur sur la position « WHITE » ou « COLOUR ».
- 2: Fixez le diffuseur sur le socle de la lampe.
- 3: Montez la lampe.



fonction



	« OFF » – la lampe solaire est éteinte. « WHITE » – La lampe solaire s'allume automatiquement au crépuscule avec une lumière LED blanc chaud et s'éteint à l'aube. « COLOUR » – La lampe solaire s'allume automatiquement au crépuscule avec une lumière LED colorée et s'éteint à l'aube.
--	---

Emplacement



Charge

Avant la première utilisation, chargez la lampe solaire pendant 12 heures en l'exposant à la lumière directe du soleil. La lampe doit alors être allumée.

**Remplacement des piles****Nettoyage et entretien**

Nettoyez la lampe solaire uniquement avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants abrasifs ! Retirez la pile et conservez-la dans un emplacement frais et sec lorsque la lampe n'est pas utilisée.

Consignes de sécurité importantes :

- Cette lampe n'est pas un jouet. Tenez-la hors de portée des enfants.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la pile.
- Retirez la pile avant de mettre la lampe au rebut.
- Insérez la pile correctement (voir le repère dans le compartiment de la pile).
- Retirez immédiatement les piles qui ont fui. Manipulez-les avec une grande précaution. L'électrolyte de la pile contient des substances nocives pour la santé et l'environnement et peut en outre endommager la lampe.
- Utilisez uniquement des piles rechargeables (les piles non rechargeables ne sont pas compatibles avec ce produit).
- Cette lampe a une fonction purement décorative ; elle ne convient pas pour éclairer une pièce.
- Vérifiez que la lampe fonctionne correctement en la testant dans une pièce obscurcie.

Dépannage

Si la lampe ne s'allume pas après 12 heures de charge, procédez comme suit :

- Vérifiez que la lampe est allumée.
- Si l'ensoleillement est trop faible à l'emplacement choisi, rechargez la lampe à un endroit convenant mieux et plus ensoleillé. Rechargez la lampe pendant la journée et évitez de la placer à l'ombre. Pendant la nuit, ne placez pas la lampe à proximité d'une source de forte luminosité (p.ex. un lampadaire).
- L'intensité ou la durée de l'ensoleillement est insuffisante. Ce problème peut être dû aux conditions météorologiques ou à une ombre que l'on n'avait pas prévue.
- Chargez la lampe par temps clair. Au bout de 12 heures d'exposition au soleil, la pile doit être entièrement chargée.
- Si l'éclairage de la LED est plus faible qu'auparavant et que la durée d'éclairage baisse sensiblement, il faut peut-être changer la pile. Utilisez uniquement les piles indiquées dans la section « Caractéristiques techniques ».
- Veillez à ce que le module photovoltaïque reste propre et sec. La saleté affaiblit la puissance du module photovoltaïque, de même si sa surface est trouble ou rayée.
- Si l'ensoleillement est insuffisant pour recharger complètement la pile, vous pouvez la retirer de la lampe solaire et la recharger au moyen d'un chargeur de piles de commercialisation courante avant de la remettre dans la lampe solaire. Ensuite, la pile devrait de nouveau fonctionner correctement.
- La lampe est pourvue d'une fonction de protection empêchant la décharge profonde de la pile. La lampe s'éteint donc automatiquement lorsque le niveau de charge de la pile est trop faible. Si vous éteignez puis rallumez la lampe, il se peut qu'elle reste allumée quelques minutes avant de s'éteindre. Ceci est dû au système électronique qui protège la pile des dommages. Dans un tel cas, suivez les instructions figurant à la section « Charge » pour recharger la pile complètement.

Caractéristiques techniques

Lampe solaire pour usage en extérieur, photovoltaïque, tension nominale 1,2 V, en matériau résistant aux intempéries et aux projections d'eau (IP44)

Source lumineuse : 1 x LED de 0,06 W, couleur de lumière : blanc chaud et 1 x LED de 0,06 W, couleur de lumière : RVB

L'ampoule LED n'est pas remplaçable.

Pile rechargeable : 1 x NiMH, 600 mAh, 1,2 V courant continu, type : AA

Durée d'éclairage maximale : env. 8 heures.



La pile doit être recyclée ou éliminée correctement.



Conformité CE : ce produit est conforme aux exigences fondamentales des directives de l'UE applicables.



Il est interdit de jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques aux ordures ménagères. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Protégez les piles de la chaleur et du feu : risque d'explosion !